



Firma: G Store & Repair doo  
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3  
Telefon: 011 785 66 66  
Fax:  
PIB: 112029009  
E-mail: [office@gstore.rs](mailto:office@gstore.rs)

---





# Cudy GS1026PS2 24-Port Gigabit PoE+ Switch with 2 Uplink Gigabit Ports and 2 Gigabit SFP Slots 300W

Šifra: 111428

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: CUDY



**Cena: 18.008 rsd.**

26-GbE, 2-SFP PoE prekidač montiran u rack sa napajanjem od 300W i tihim sistemom hlađenja.

24x GbE sa 802.3at/af Mode A PoE

2x Uplink GbE + 2x Uplink SFP

300W napajanje

Podrazumevani/prošireni režimi

Watchdog u proširenom režimu

Desktop, Rack-Mount

320x207x44 mm (12,6x8,15x1,73")

Verzija modela: GS1026PS2 1.0

Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair

802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair

802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair

802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla

802.3k kontrola protoka

802.3af PoE

802.3at PoE

Advanced: Watchdog

Interfejsi

Fizička dugmad: Default/Ektend DIP prekidač, PoE LED prekidač

PoE+ Ethernet portovi: 24x GbE

Uplink Ethernet portovi: 2x GbE, 2x SFP

Portovi proširenog režima: #17~#24

LED: Snaga, DIP režim (SV), Link/ACT/PoE status svakog PoE porta, Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE

Max status

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse

Brzina bakra i rastojanje:

Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.