



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Cudy WR3000H AX3000 2.5G Mesh Wi-Fi 6 Router, 2.4/5GHz, pokriva 130m2

Šifra: 124898

Kategorija proizvoda: Ruteri

Proizvođač: CUDY



Cena: 5.239 rsd.

Verzija modela: WR3000H 1.0

CPU

- Čipset: MT7981
- Detalji CPU-a: 1,3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53

Memorija/Skladištenje

- Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND
- DDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3

Wireless

- 5 GHz Wi-Fi brzina: 2402 Mbps
- 2,4 GHz Wi-Fi brzina: 574 Mbps
- 5 GHz Wi-Fi strimuje: 2T2R (2×2 MIMO) sa dodatnim strimom
- 2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)
- Wi-Fi antene: 4× fiksno
- Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,81 dBi
- Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,46 dBi
- FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3× eksterno; 2,4 GHz: 2× eksterno
- Beamforming: True
- Performanse dometa: Max. 220 m (722 ft); Unutarnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova; Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
- Performanse zida: Dva drvena zida debljine 10 cm (4"); Jedan betonski zid debljine 20 cm (7") ili dva betonska zida debljine 10 cm (4")

Interfejsi

- 2.5G RJ45 portovi: 1
- Gigabitni RJ45 portovi: 4
- Ethernet napomene: 2.5G port je WAN port, a gigabitni portovi su LAN portovi
- LED: Sistem, Internet, WPS, 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, WAN, LAN
- Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje, WPS dugme, Dugme za resetovanje
- Ulaz za napajanje: DC Jack

Power

- Power Methods: DC
- DC: 12V 1.5A
- Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
- Izlaz: 12V 1.5A DC
- Maksimalna potrošnja energije (W): 13W

Pouzdanost

- Okruženje: