



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Cudy FS106P

Šifra: 158664

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: CUDY

Cena: 1.832 rsd.



Model	FS106P 1.0
10/100 Mbps RJ45 portovi	6
PoE portovi (10/100 Mbps)	#1~#4
Maksimalna snaga po PoE portu	30 W
Napomena za PoE portove	PoE portovi su u skladu sa IEEE 802.3at/af standardima
Prioritet PoE	Inteligentno upravljanje snagom: automatski prekida poslednje napajano uređaje kada snaga premaši budžet
Extend Mode portovi	#1~#4
VLAN Mode portovi	#1~#4
LED indikatori	NapajanjeLink/ACT za svaki Ethernet portStatus ExtendStatus VLAN
Priključak za napajanje	DC konektor
Fizički tasteri	VLAN/Default/Extend DIP prekidač

Napomena za tastere	PoE Watchdog je aktivan u VLAN/Extend režimu i pokušava da restartuje priključene, ali neaktivne klijente
Brzina i domet (bakarnim kablom)	Cat. 3 ili bolji kabl: 100 m na 10 Mbps Cat. 5 ili bolji kabl: 100 m na 100 Mbps Cat. 5e ili bolji kabl: 250 m na 10 Mbps (samo na Extend Mode portovima)
MAC tabela	2048
Maksimalni kapacitet preklapanja	1.2 Gbps
Maksimalna brzina prosleđivanja	0.8928 Mpps
Jumbo Frame	2 KB
Bafer paketa	570 Kbit
Način napajanja	DC
Ulaz za napajanje	54V ? 0.66A
Adapter u pakovanju	Ulaz: 100-240V~, 50/60Hz Izlaz: 54V ? 0.93A
Snaga napajanja	36 W
Maksimalna potrošnja bez PoE	2 W
Podržani IEEE 802.3 protokoli	802.3i 10BASE-T 802.3u 100BASE-TX 802.3x Flow Control 802.3af PoE 802.3at PoE
	IEC/EN 61000-4-2, nivo 3 ESD: Kontakt 6 kV; Vazduh 8 kV IEC/EN 61000-4-5.