



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

EG-UPS-PS2000-01 Gembird UPS sa stabilizatorom
2000VA pure sine wave, LCD, USB, black

Šifra: 11168

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: GEMBIRD



Cena: 27.704 rsd.

Izlaz čistog sinusnog talasa

Obezbediti rezervno napajanje - sprečava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni unos

Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

-Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom

-USB interfejs

-Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR)

-Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja

-Zvučni i vizuelni alarmi

-LCD ekran i LED indikacija statusa

-Unutrašnja baterija sa zaštitom od prekomernog punjenja i pražnjenja

Tip: linijski interaktivni

Talasní oblik: sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, PF > 0,8 (na bateriji)

Ulaz: AC 220V ± 25%, 50Hz / 60Hz ± 10%

Izlaz: AC 220V ± 12%, 50Hz / 60Hz ± 1% (AC 220V ± 5% u režimu pretvaraca)

Vreme prebacivanja: u na 10 ms

Rezervno vreme: 10 ... 30 minuta (zavisi od opterećenja)

Baterija: 151x65x94 mm, zatvorena olovno-kiselinska 12V / 9Ah, F2 terminali x3kom

Vreme punjenja: do 12 sati

Uticnice: C14 ulaz, 4 izlaza C13; USB-BF konektor

Radni uslovi: 0 ° C ~ 40 ° C, pri vlažnosti 10 ~ 90% RH bez kondenzacije

Snaga: 2000VA (1600W)

Struja punjenja: do 1,2 A

Buka: 50 dB na udaljenosti od 1 m

Dimenzije: 412x215x144mm

Težina proizvoda: 18,5 kg

Funkcija „hladnog starta“

Sistemske zahteve

Da bi ispravno radio, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS-u od 700W je potrebno najmanje povezano opterećenje od 35W da bi radio.