



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

EG-UPS-PS2000-02 Gembird 2000VA (1600W)
pure sine wave UPS, LCD display, 2xSchuko +
3xC13 USB

Šifra: 116846

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 35.340 rsd.



ULTIMATE DEFENCE

Izlaz čistog sinusnog talasa

Obezbedite rezervno napajanje - Sprečava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Savršena podrška za instalacije solarnih panela i drugu osetljivu opremu koja zahteva čist sinusni ulaz

Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

- Neprekidno napajanje sa čistim sinusnim izlazom
- USB interfejs
- Automatska regulacija naizmeničnog napona (AVR)
- Inteligentna zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
- Zvučni i vizuelni alarmi
- LCD ekran i LED indikator statusa
- Unutrašnja baterija sa zaštitom od prekomernog punjenja i pražnjenja

Tip: interaktivna linija sa čistim sinusnim talasom

Talasni oblik: čisti sinus, 5% izobličenja pri linearnom opterećenju, PF > 0,8

Ulaz: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%

Izlaz: AC 220V±10%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±10% u inverter modu)

Vreme prebacivanja: tipično do 10 ms

Vreme rezervne kopije: 10...30 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: 151 k 65 k 94 mm, zapečaćena olovno-kiselinska 12V/9Ah, F2 terminali k 3 kom

Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati

Utičnice: C14 ulaz, izlazi: 3k IEC C13, 2k Schuko

Interfejs komunikacija: USB + RJ45; opcioni slotovi: suvi kontakti / SNMP

Radni uslovi: 0°C~40°C, pri vlažnosti 10~90% RH bez kondenzacije

Snaga: 2000VA (1600 W)

Struja punjenja: 1 A (podrazumevano)

Buka: 50 dB na udaljenosti od 1 m

Dimenzije: 144 k 410 k 215 mm

Težina proizvoda: 18,5 kg

Funkcija "hladnog starta".

Da bi ispravno radio, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a. Na primer, UPS od 700 W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.