



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

EG-UPS-036 Gembird UPS sa stabilizatorom 3000VA 1800W LCD

Šifra: 49725

Kategorija proizvoda: UPS

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 27.894 rsd.



Informativni LCD ekran

Obezbeduje rezervnu snagu - sprečava gubitak podataka

Štiti vašu osetljivu i vrednu opremu

Kompaktan i pouzdan - idealan za kućnu i malu kancelariju

Neprekidno napajanje od 3000 VA za računare

Automatska regulacija izlaznog napona (AVR)

USB interfejs

LCD indikator statusa

Zaštita od kratkog spoja

Zaštita od prenapona, udara i groma

Zvucni i vizuelni alarmi

Zaštita od preopterećenja i prekomernog pražnjenja

Uključujući praktičan softver za upravljanje UPS-om

Tip: linijski interaktivni

Oblik talasa: sinusni talas (naizmenična mreža), modifikovani (kvadratni) sinusni talas (baterija)

Ulaz: 220 V AC \pm 25% (162-295V), 50 / 60 Hz \pm 10%

Izlaz: 220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 10 % u inverter modu)

Vreme prebacivanja: manje od 10 ms

Backup vreme: 8...20 min (zavisi od opterećenja)

Baterija: zatvorena olovno-kiselinska 12 V DC / 7 Ah x4kom

Vreme punjenja: do 90% nakon 6-8 sati

Uticnice: 1xC14 ulaz, 3kom C13 izlaz, 3kom nemacki Shuko izlaz

Interfejs komunikacija: USB-BF uticnica, RJ45

Radni uslovi: 0°C ~ 40°C, pri vlažnosti 20 ~ 90 % RH bez kondenzacije

Snaga: 3000 VA (1800 V)

Struja punjenja: do 1,2 A

Buka: 45 dB na udaljenosti od 1 m

Dimenzije: 157,5 x 452 x 211 mm

Neto težina: 19,3 kg

Funkcija "hladnog starta".

Sistemske zahteve:

Softver je kompatibilan sa Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 serverom

Da bi radio ispravno, priključeno opterećenje treba da bude najmanje 5% maksimalnog kapaciteta UPS-a.

Na primer, UPS od 700W treba najmanje povezano opterećenje od 35 W da bi radio.