



Firma: G Store & Repair doo
Adresa: Bul.Mihajla Pupina 10z/3
Telefon: 011 785 66 66
Fax:
PIB: 112029009
E-mail: office@gstore.rs

Instant Camera Printer Zoemini S2 ZV223 PW

Šifra: 73830

Kategorija proizvoda: Foto aparati

Proizvođač: CANON

Cena: 13.681 rsd.



Instant fotoaparat i džepni štampač

Fotoaparat:

- rezolucija za pojedinačne fotografije: 8 Mpix
- format za pojedinačne fotografije: JPG
- snažno svetlo
- opseg svetla blica: 0,5 - 1 m
- prstenasto svetlo: da (8 LED dioda)
- efektivni domet prstenastog svetla: 0,3 - 0,6 m
- opseg fokusiranja: fiksni (Opseg: 30 cm~∞)
- žižna daljina: 2,6 mm
- žižna daljina (ekvivalent 35 mm): 25,66 mm
- zum: fiksni
- otvor blende: f/2,2
- osetljivost: automatski (ISO opseg: 100-1.600)
- balans bele: automatski
- podešavanje ekspozicije: automatski
- prikaz uživo: da (u aplikaciji)
- automatski tajmer: da (isključeno / 3 s / 5 s / 10 s) (podešavanje u APLIKACIJI)
- daljinski okidač: da (u aplikaciji)
- prilagođeni zvučni indikator fotoaparata: (uključivanje / isključivanje / okidač) (podešavanje u aplikaciji)

Štampač:

Tehnologija štampe: ZINK™

Trajanje glave štampača: 1.000 stranica (ispod 25 °C)

Brzina štampe: približno 50 sekundi (pokretanje i zaustavljanje motora, na sobnoj temperaturi od 25° C)

Rezolucija štampe: 314 x 600 tpi

Štampanje bez margina

Štampanje bele margine

Štampanje sa filterom: da (crno-belo / žive boje)

Prilagođavanje margine: da (preko aplikacije Mini Print)

Veza štampača: Micro USB

Povezivanje: Bluetooth 5.0

NFC:

- iOS (potreban je nezavisni NFC čitač, dostupan samo za iPhone 7 ili novije verzije)
- Android (kompatibilnost sa modelima koji imaju podršku za NFC i unapred instaliran NFC čitač)

Automatski senzor za papir

Ugrađena punjiva litijum-polimerska baterija, 700 mAh

Trajanje baterija: u proseku 25 foto-papira

Automatsko isključivanje: da (3 min / 5 min / 10 min) (podešavanje u aplikaciji)

Dugme za resetovanje

Brzina punjenja: približno 120 minuta (od 0% do potpuno napunjene baterije)

Kontrolna tabla:

- 1. dugme za napajanje
- 2. dugme okidača
- 3. dugme za filter (crno-belo / žive boje)
- 4. dugme za okvir (beli okvir / prilagođeni okvir)
- 5. prekidač (položeno bez blica / uspravno sa automatskim blicem / selfi sa prstenastim svetlom)

Podrška za memorijsku karticu: Micro SD kartica do 256 GB

Podržani tip medija: Canon ZINK® foto-papir, Canon ZINK® unapred isečene nalepnice

Maksimalna veličina papira: 2" x 3"

Kapacitet papira: do 10 listova Canon ZINK® foto-papira + 1 SmartSheet®

Preporučena temperatura za rad, punjenje i odlaganje: 15-32 °C (59-90 °F)

Preporučena vlažnost tokom rada (RV): 40-55% RV

Radna temperatura: 5-40 °C (41-104 °F)

Vlažnost tokom rada (RV): 70% RV

Donji LED indikator (punjenje)

- crvena: punjenje
- zelena: punjenje je završeno

Gornji LED (status):

- svetli belo: Uređaj je uključen i u stanju pripravnosti
- treperi belo: Obraduje se Smartsheet / Priprema se štampanje / Ažurira se firmver
- svetli crveno: Temperatura uređaja je previsoka
- treperi crveno: Poklopac je otvoren / Greška štampača / Nema papira / Zaglavljen papir
- smenjuju se crveno i belo: Nizak nivo baterije, Gotovo ispražnjena baterija
- treperi belo: Uređaj se pokreće
- treperi plavo: Smartsheet greška
- svetli cijan: Temperatura uređaja je preniska
- treperi cijan: Glava štampača se hladi
- svetli magenta: Režim masovnog skladišta
- treperi magenta: Greška SD kartice